

Zestawienie montażowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x35mm ²	przecisk rura SRS 110	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	szafka oświetleniowa SO z fundamentem	skup AL. 7m + fundament zgodnie z opisem	wysięgnik h=1,18; l=1; kąt 5° pojedynczy	oprawa LED dwukomorowa 55W zgodnie z opisem	złącza oświetleniowe typu IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
		m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
obwód zasilanie													
1	ZK-SO	1	5			1					2	1	7
obwód I oświetlenie													
2	SO - I/1	6	10		7		1	1	1	1	2	6	12
3	I/1 - I/2	57	61	6	7		1	1	1	1	7	57	63
4	I/2 - I/3	78	82	17	7		1	1	1	1	9	78	84
5	I/3 - I/4	51	55		7		1	1	1	1	7	51	57
6	I/4 - I/5	80	84	25	7		1	1	1	1	9	80	86
7	I/5 - I/6	136	140	16	7		1	1	1	1	15	136	142
8	I/6 - I/7	152	156	9	7		1	1	1	1	17	152	158
9	I/7 - I/8	125	129	9	7		1	1	1	1	14	125	131
10	I/8 - I/9	135	139	17	7		1	1	1	1	15	135	141
11	I/9 - I/10	173	177	19	7		1	1	1	1	19	173	179
12	I/10 - I/11	124	128	8	7		1	1	1	1	14	124	130
obwód II oświetlenie													
13	SO - II/1	65	69		7		1	1	1	1	8	65	71
14	II/1 - II/2	66	70		7		1	1	1	1	8	66	72
15	II/2 - II/3	60	64		7		1	1	1	1	7	60	66
16	II/3 - II/4	60	64		7		1	1	1	1	7	60	66
suma :		1369	1433	126	105	1	15	15	15	15	159	1369	1465